15. November 2016

1. Herbstworkshop

„Dezentrale Sektorkopplung und hybride
Energiespeichersysteme“

Prof. Dr.-Ing. Thilo Bocklisch
Professur für Energiespeichersysteme

E-Mail: thilo.bocklisch@tu-dresden.de Tel.: +49 351 463-40270

DRESDEN
concept
Exzellenz aus
Wissenschaft
und Kultur

Überblick

- 1. Motivation**
2. Dezentrale Sektorkopplung
3. Hybride Energiespeichersysteme
4. Organisatorisches zum Ablauf des Workshops

Potentiale von fossilen Energieträgern und Erneuerbaren Energiequellen

Quelle: nach Perez „A fundamental look at energy reserves for the planet“, 2009

Schwankungseigenschaften der Solar- und Windenergie

Typ. Ertrag PV-Anlage:

Erzeugte Energie [kWh] 2010

2013 (D)

36 GW

30 TWh

2015 (D)

39 GW

37 TWh

Quellen: SMA,
BSW

Typ. Ertrag Windkraftanlage:

Energieproduktion 2010 Bruck WEA 1; 1,8MW [kWh]

2013 (D)

33 GW

44 TWh

2015 (D)

42 GW

86 TWh

Quelle: BWE

Energiespeicherbedarf für Kurzzeit- und Langzeit-Bereich für 80%-EE-Szenario

Kurzzeitspeicher Leistung

Kurzzeitspeicher Füllstand

Langzeitspeicher Leistung

Langzeitspeicher Füllstand

Energiespeicher für eine effiziente und regenerative Energieversorgung

Motivation: Beitrag zu einem nachhaltigen Energieversorgungssystem:

- o schneller Ausbau der erneuerbaren Energien (Sonne, Wind)
 - o Steigerung der Effizienz aller Energiewandlungsprozesse
 - o Steigerung der Lebensdauer der eingesetzten Komponenten
- ▶ **Energiespeicher** bilden hierfür eine **entscheidende Grundlage** in Kopplung mit anderen Flexibilisierungstechnologien (z.B. Netzen)
- ▶ innovative „**hybride**“ **Energiespeichersysteme** bestehend aus **Strom-/Wärme-/Gas-** sowie **Kurzzeit-/Mittelzeit-/Langzeit-Speichertechnologien** bieten **zusätzliche Potenziale** für einen technisch, wirtschaftlich und ökologisch optimierten Betrieb
- ▶ **innovative Komponenten und Systemtechnik** sowie **intelligente, vorausschauende Betriebsführungs- und Dimensionierungs-Verfahren** sind von entscheidender Bedeutung

Überblick

1. Motivation
- 2. Dezentrale Sektorkopplung**
3. Hybride Energiespeichersysteme
4. Organisatorisches zum Ablauf des Workshops

Speicher im Stromnetz:

➔ Systemdienstleistungen (Sekunden bis wenige Stunden)

- #1: Schwungradspeicher-Anlage
- #2: Lithium-Ionen-Batterie

Specifications

- Output power
20 MW max. continuous for 15 minutes
- Power range
40 MW (20 MW up or down)
- Rated output energy
5 MWh @ 20 MW
- Response time
<4 seconds (to rated power)
- Input/output voltage
480 VAC, 3-phase, 50/60 Hz
- Flywheel design life
20 years
- Plant footprint
3.5 acres (approx.)

+/- 20MW Frequency Regulation System by Beacon Power

Quelle: Beacon power

#1: Regeleistung +/- 20MW für 15 Minuten

Younicos
Let the fossils rest in peace.

Quelle: Younicos

#2: Regeleistung +/- 5MW für 60 Minuten

Speicher im Stromnetz:

➔ Ausgleichsspeicher (Minuten bis Stunden)

#3: PV-Batterie-Wärmespeicher-system zur erweiterten Eigenverbrauchs-optimierung in der Hausenergieversorgung

Speicher im Verkehrsbereich:

→ Fahrzeugbatterien (Sekunden bis Stunden)

#4: Elektrofahrzeug- und Plug-in-Hybridfahrzeug-Flotten

Quelle: juwi, Sauer

Mobilität in Deutschland

- ca. 46 Millionen PKW
- ca. 63% aller Strecken unter 50km
- mittlere Fahrstrecke: 37km/Tag bzw. 13500km/Jahr
- ca. 600 TWh/a Energiebedarf im Verkehr
⇒ bei 100% Elektrofahrzeugen Reduzierung auf 100-120TWh/Jahr möglich

Power-to-Gas:

- ➔ Elektrolyse/Methanisierung
- ➔ Erdgasnetz als Langzeitspeicher (217TWh)
- ➔ Abwärmenutzung

#5: Audi e-gas-Projekt in Werlte

Power-to-Heat:

→ Wärmepumpe und
Langzeitwärmespeicher

#7: „Marstal SUNSTORE 4“

(Volumen: 75000m³, ca. 6,7GWh,
Temp.: 10-90°C, Kosten: 2,65 M€,
spez. Energiekosten: 0,373€/kWh)

Biomasse:

➔ strom- und wärmegeführte Blockheizkraftwerke auf Basis von Biomasse

#8: Ökofen Pelletsheizung (Stirlingmotor, Pel=1kW, Pth=14kW, 600l Schichtspeicher)

Gas-to-Power:

➔ Rückverstromung von langzeitgespeichertem Wasserstoff und Methan + Abwärmenutzung

#9: Brennstoffzellenheizgeräte (Callux-Projekt)

Hersteller	Buderus	Elcore	HEXIS	Junkers	SenerTec	SOLIDpower	SOLIDpower	Vaillant	Viessmann
Typ	SOFC	HAT-PEM	SOFC	SOFC	NT-PEM	SOFC	SOFC	SOFC	NT-PEM
Modell	Logapower FC10	Elcore 2400	Galileo 1000N	Cerapower FC10	Dachs Innogen	EnGen-2500	BlueGEN	G6	Vitovalor 300-P
Leistung (el./th.)	0,7/0,62kW	0,3/0,7kW	1,0/1,8kW	0,7/0,62kW	0,7/0,96kW (modulierend)	2,5/2kW	1,5/0,61kW	0,8/1,5kW	0,75/1kW
Wirkungsgrad (el.)	45%	32%	35%	45%	37% (Vollast)	50%	bis zu 60%	33%	37%
Wirkungsgrad (ges.)	85%	104%	95%	85%	90%	90%	bis zu 85%	92%	90%

Überblick

1. Motivation
2. Dezentrale Sektorkopplung
- 3. Hybride Energiespeichersysteme**
4. Organisatorisches zum Ablauf des Workshops

Vergleich der Kennwerte von Energiespeichertechnologien (Anlagenebene)

	DSK	SMES	SRS	Pump- speicher	Druckluft- speicher	Blei- Batterie	Li-Ionen- Batterie	NaS- Batterie	Flow- Batterie	Wasser- stoff	Power- to-Gas
Speicherdauer	Sekunden bis Minuten			Stunden bis Wochen						Wochen bis Monate	
typ. Kapazität	Wh bis kWh			MWh bis GWh		kWh bis GWh				MWh bis TWh	
Energiedichte (Wh/l)	2-20	0,5-10	20-200	0,27-1,5	3-6	50-100	200-350	150-250	20-70	500-2500	1500-4000
Leistungsdichte (W/l)	15000- 50000	1000- 5000	5000- 15000	0,5-1,5	0,5-2	10-500	10-350	140-180	<2	-	-
Zykluswirkungs- grad (%)	77-83	80-90	80-95	75-82	60-70	70-75	80-85	68-75	70-80	34-40	30-35
Selbstentladungs- rate (%/Tag)	≈10-20	10-15	70-100	0,005-0,02	0,5-1	0,1-0,4	0,1-0,3	≈10	0,1-0,4	0,003-0,03	0,003-0,03
Zugriffszeit (ms)	<10	1-10	>10	>180000 (3min)	180000- 300000	3-5	3-5	3-5	>1000	≈300000 (10min)	≈300000 (10min)

Kosten pro kWh	sehr hoch	niedrig	mittel				sehr niedrig
Kosten pro kW	niedrig	hoch	niedrig bis mittel				sehr hoch

Grundstruktur eines hybriden Energiespeichersystems

→ “Hochleistungsspeicher” ES1

- hohe Leistungsdichte (pro Kosten)
- hohe Zyklenlebensdauer
- niedrige Zugriffszeit
- hoher Wirkungsgrad

→ “Hochenergiespeicher” ES2

- hohe Energiedichte (pro Kosten)
- hoher Wirkungsgrad
- niedrige Selbstentladung
- hohe kalendarische Lebensdauer

Vorteile eines hybriden Energiespeichersystems (HESS):

- **Reduzierung der Gesamtinvestitionskosten** (im Vergleich zu Einzelspeicherlösung) infolge der Entkopplung von Energie und Leistung (ES2 muss nur noch in etwa auf den Mittelwert der Leistung und nicht auf die Spitzenleistung ausgelegt werden)
- **Steigerung der Gesamteffizienz** (durch Betrieb von ES2 in optimierten Arbeitsbereichen mit hoher Effizienz sowie durch Vermeidung dynamischer Verluste)
- **Steigerung der Lebensdauer von Speicher ES2** (optimierter Betrieb von ES2 unter Reduzierung der dynamischen und statischen Beanspruchungen)

Klassen von Betriebsführungsverfahren für (hybride) Energiespeichersysteme:

regelbasiert

optimierungsbasiert

deterministisch

Fuzzy

global

Echtzeit

Zwei-/Mehrpunkt

konventionell

**Lineare
Programmierung**

**Dynamische
Programmierung**

**Stochastische
Dynamische
Programmierung**

**Evolutionäre
Algorithmen**

**Frequenz
Entkopplung**

Robuste Regelung

**Modell-prädiktive
Regelung**

EFC-Minimierung

Lastfolge

**Zustands-
maschine**

adaptiv

prädiktiv

Sekundärregelung

Primärregelung

PEM-Brennstoffzelle

Problem:

- schnelle Änderungen des Brennstoffzellenstroms führen zur Störung der optimalen Reaktionsbedingungen und zur Reduzierung der Lebensdauer!
- Vermeidung durch aktive Beschränkung des Leistungsgradienten im Hybridsystem

PEM-Brennstoffzelle

- Wirkungsgrade größer $\eta_{BZ} > 50\%$ für $P_{BZ} = 100W$ bis $P_{BZ} = 700W$
- Spitzenleistung führt zu Alterung
- Beschränkung des Leistungsbereichs im Hybridsystem

- hohe Zellspannungen führen zu Korrosion
- Vermeidung von Extremspannung und häufigen Ein-/Ausschaltens
- spezielle Anforderungen an den DC/DC-Wandler

Wasserstoff-Verbrauchsreduzierung VR:

$$VR = 100\% \cdot \frac{VO - V}{V}$$

$$VO = \int_0^T P_{chH2*}(P_{Last}(t)) dt$$

$$V = \int_0^T P_{chH2}(P_{BZ}(t)) dt - SOC_{DS}(T) + SOC_{DS}(0)$$

Dynamische Brennstoffzellen-Entlastung DE:

$$DE = 100\% \cdot \left(1 - \frac{\int_0^T \left(\frac{dP_{BZ}}{dt} \right)^2 dt}{\int_0^T \left(\frac{dP_{Last}}{dt} \right)^2 dt} \right)$$

max. benötigte Direktspeicherkapazität SK:

$$SK = \max_T(SOC_{DS}(t)) - \min_T(SOC_{DS}(t))$$

Energieangebot PEA

Energiebedarf PEB

resultierende Lastleistung $P_{Last} = PEB - (PEA - Trend(PEA))$

Beispiel:

- ➔ Vorgabe: z.B. $P_{BZmin}=50W$, $P_{BZmax}=700W$ und $\Delta P_{BZmax}=5W/s$
- ➔ Variation von K_{LR} und K_{FR} (z.B. für 100 Stufen, 10000 Variationen)
- ➔ Simulation der Leistungsflussaufteilung
- ➔ Bestimmung des Gütekennfelds

➔ Gesamtgütekennfeld für: VR>10%, DE>80%, SK<5000Wh, SM<500Wh

➔ optimale Sekundärregelungs-Parameter im Arbeitspunkt P:

KLR	KFR	PBZ_{min}	PBZ_{max}	ΔPBZ_{max}
$2.24 \cdot 10^{-6} s^{-2}$	$6.52 \cdot 10^{-3} s^{-1}$	50W	700W	5W/s

→ optimierte Leistungsflussaufteilung zwischen Brennstoffzelle und Direktpeicher:

→ erzielte Verbesserungen durch neues optimierendes Energiemanagement:

H ₂ -Verbrauchsreduzierung	dyn. Brennstoffzellen-Entlastung	max. Speicherkapazität
12%	95%	3885Wh

Überblick

1. Motivation
2. Dezentrale Sektorkopplung
3. Hybride Energiespeichersysteme
- 4. Organisatorisches zum Ablauf des Workshops**

1. Herbstworkshop der Professur für Energiespeichersysteme

Dezentrale Sektorkopplung und hybride
Energiespeichersysteme

15.11.2016

9:15 – 17:30 Uhr

9:15 Uhr – 11:00 Uhr: Block1 – Einführung

- ▶ Begrüßung und Überblicksvortrag, Prof. Thilo Bocklich, TU Dresden
- ▶ Modellierung und Simulation moderner Batteriespeichersysteme und hybrider Energiespeicher-Topologien, Prof. Andreas Jossen, TU München
- ▶ Regelung und Betriebsführung von PV-Wind-Diesel-Hybridsystemen mit leistungsoptimierten Energiespeichern, Prof. Antonio Notholt, HS Reutlingen
- ▶ M5BAT – Hybridbatteriespeicher in der Praxis, Tjark Thien, RWTH Aachen

11:15 Uhr – 13:00 Uhr: Block2 – Hybride Energiespeichersysteme

- ▶ Hierarchische Betriebsführung für hybride Energiespeicher-Systeme, Steffen Nicolai, Fraunhofer IOSB/AST, Ilmenau
- ▶ Fuzzy-Regelung für das Energiemanagement eines hybriden Energiespeichersystems, Lisa Franziska Gerlach, TU Dresden / TU Chemnitz
- ▶ Auslegungsverfahren für autarke PV-Batterie-Wasserstoff-Hybridsysteme mittels Partikel-Schwarm-Optimierung, Martin Paulitschke, TU Dresden
- ▶ Wirtschaftlich-technische Systemanalyse für Batteriespeicher in stationären Anwendungsfällen, Dr. Holger Hesse, TU München

13:45 Uhr – 15:15 Uhr: Block3 - Energiespeicherkomponenten

- ▶ Modellierung und Ladezustandschätzung für Lithium-Ionen-Batterien, Dr. Ralf Bartholomäus, Fraunhofer IVI, Dresden
- ▶ Wasserstoffgeneration mittels PEM-Elektrolyse zur Energiespeicherung, Dr. Arne Fallisch, Fraunhofer ISE, Freiburg
- ▶ Potenzialanalyse zu Erzeugung und Bedarf von Grünem Wasserstoff aus Power-to-Gas für die Sektorkopplung in der mitteldeutschen Chemieregion, Prof. Hartmut Krause, TU Bergakademie Freiberg

15:30 Uhr – 17:00 Uhr: Block4 – PV-Batteriespeichersysteme

- ▶ Wärmewende – Wärmepumpen und der Einfluss von PV-Batteriespeichern auf einen netzdienlichen Betrieb, Tjarko Tjaden, HTW Berlin
- ▶ Das Projekt SmartPowerFlow - Netzdienlicher und wirtschaftlicher Betrieb von Batterien in Verteilnetzen, Matthias Resch, RLI, Berlin
- ▶ Verfahren zur erweiterten, mehrkriteriell-optimierenden Betriebsführung von PV-Batteriespeichersystemen, Michael Böttiger, TU Dresden

15. November 2016

1. Herbstworkshop

„Dezentrale Sektorkopplung und hybride
Energiespeichersysteme“

Prof. Dr.-Ing. Thilo Bocklisch
Professur für Energiespeichersysteme

E-Mail: thilo.bocklisch@tu-dresden.de Tel.: +49 351 463-40270

**DRESDEN
concept**
Exzellenz aus
Wissenschaft
und Kultur